

**КЕМПИНГ ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК НА БАТАРЕЙКАХ, 2В1,  
 РАЗДВИЖНОЙ, С МНОГОЦЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ**      **серии LT-L1335C**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кемпинг фонарь-светильник – это осветительное переносное устройство. Работает от батареек 3xAA, которые не входят в комплект поставки.

Фонарь имеет 2 функции: луч, светящий до 30м вперёд, и светильник с рассеянным светом для освещения выбранной зоны.

Предназначен для внутреннего освещения в походных условиях, для внутреннего освещения палатки, автомобиля, в саду под навесом. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

В компактном (сложенном) состоянии фонаря можно включить луч. Для активации функции рассеянного освещения фонарь необходимо раздвинуть по вертикали.

Фонарь имеет многофункциональную ручку, с возможностью крепления как в торце корпуса, так и по длинной стороне корпуса.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр, единица измерения		Значение
Тип батареек		AA
Кол-во батареек, шт		3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт		3 x 1,5 = 4,5
Функция «луч»	Кол-во светодиодов, шт	1 x 1 Вт
	Макс. освещённость, Лм	100
	Длина, луча, м	до 30
	Макс. ориентировочное время работы, ч	до 8
Функция «рассеянное освещение»	Кол-во светодиодов, шт	3 x 1 Вт
	Макс. освещённость, Лм	350
	Площадь освещения, м <sup>2</sup>	до 15
	Макс. ориентировочное время работы, ч	до 4
Диапазон рабочих температур, °C		-10 ... +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP		43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм		Ø82 x 145–220 (раздвигается по вертикали)
Вес нетто изделия, г		350
Гарантия, мес.		12

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кемпинг фонарь-светильник на батарейках (батарейки не входят в комплект), 2в1, раздвижной, с многоцелевой ручкой Серии LT-L1335C – 1 шт.

Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Используйте только те типы элементов питания, которые указаны в настоящей инструкции в п.2.

Используйте Кемпинг фонарь-светильник только по прямому назначению, указанному в п.1 настоящей инструкции. Производитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

Не допускается использование изделия людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, за исключением случаев специального надзора за такими лицами.

Все работы по обслуживанию и ремонту изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

#### **5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ**

Перекрепите многоцелевую ручку с торца корпуса на длинную боковую часть корпуса.

Для этого слегка сожмите металлическую часть ручки таким образом, чтобы она свободно вышла из крепления. Затем переставьте ручку.

Откройте крышку в торце корпуса и вставьте 3 батарейки типа AA (см п.2 настоящей инструкции) в предназначенное для этого отверстие, следуйте маркировке.

Раздвиньте фонарь, потянув за концы его корпуса в разные стороны.

Последовательным нажатием кнопки управления переключайте режимы работы фонаря: луч – рассеянное освещение – выключение.

#### **6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха +5...+45°С.

За неправильную транспортировку, хранение изделия изготовитель ответственности не несет.

#### **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

#### **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил, указанных в пунктах 1, 4, 5 и 6 настоящей инструкции.

**ВНИМАНИЕ!** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

#### **9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

**ПРОДАВЕЦ:** ООО «Спецторг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗОУ ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай

#### **10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ**

#### **11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

---

Дата продажи

---

Должность

---

Личная подпись

МП

---

Расшифровка подписи